



Czescionline.pl - Części samochodowe

Fabryczna 7 /

00-446 Warszawa

Polska, Mazowieckie

NIP: 5321429726

tel: +48 512 320 320

email: sklep@czescionline.pl

PRZETWORNICA NAPIĘCIA 12/230V 1000W CZYSTY SINUS

Numer katalogowy: YT-81483

EAN: 5906083106088

Bezpiecznik: 35A x4

Charakterystyka sygnału wyjściowego: czysta sinusoida

Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz

Klasa izolacji elektrycznej: I

Maks. prąd wyjściowy gniazda USB: 2.1 (typu A), 3.1 / 2 / 1.5 (typu C) A

Masa: 3.56 kg

Moc: 1000 W

Moc szczytowa: 2000 W

Napięcie alarmu niskiego stanu akumulatora: 10.5 ± 0.3 V d.c.

Napięcie wejściowe: 12 V d.c.

Napięcie wejściowe robocze: 11-15 V d.c.

Napięcie wejściowe wyłączenia przetwornicy: 9.5 ± 0.3 V d.c.

Napięcie wyjściowe: 230 V a.c.

Napięcie wyjściowe gniazda USB: 5 (typu A), 5 / 9 / 12 (typu C) V d.c.

Napięcie wyjściowe robocze: 230 ± 10% V a.c.

Pobór prądu bez obciążenia: <1.1 A

Przeciążenie mocy: 1100-1250 W

Przebieżenie napięcia wejściowego: **$16 \pm 0.3 \text{ V d.c.}$**

Stopień ochrony: **IPX0**

Temperatura robocza: **$-15 \sim +25 \text{ }^{\circ}\text{C}$**

Wydajność: **$\geq 85 \%$**

Zastosowanie: **do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V**