



Czescionline.pl - Części samochodowe

Fabryczna 7 /

00-446 Warszawa

Polska, Mazowieckie

NIP: 5321429726

tel: +48 512 320 320

email: sklep@czescionline.pl

MULTIMETR/MIERNIK CYFROWY, KOLEJNOŚĆ FAZ

Numer katalogowy: YT-73086

EAN: 5906083730863

Automatyczny zakres pomiaru: **tak**

Częstotliwość próbkowania: **2-3 razy na sekundę**

Data Hold: **tak**

Masa: **0.35 kg**

Materiał: **ABS**

Podświetlenie LED: **tak**

Pomiar częstotliwości: **100 kHz**

Pomiar napięcia przemiennego: **0-600 V a.c.**

Pomiar napięcia stałego: **0-600 V d.c.**

Pomiar pojemności: **0-100 μ F**

Pomiar rezystancji: **0-40 M Ω**

Pomiar temperatury: **-20 ~ +1000 °C**

Pomiar współczynnika wypełnienia: **5 ÷ 95 %**

Prąd przemienny: **0-10 A**

Prąd stały: **0-10 A**

Rodzaj baterii: **9V; 6F22**

Rodzaj wyświetlacza: **LCD**

Sygnał dźwiękowy: **tak**

Temperatura przechowywania: **-10 ~ +50 °C**

Test ciągłości obwodu: **0-50 Ω**

Test diody: **tak**

Test przewodzenia: **tak**

Wartość względna: **tak**

Wykrywanie kolejności faz: **L1, L2, L3**

Wyłączanie automatyczne: **tak**

Wymiary: **165x83x47 mm**

Zakres temperatury pracy: **0~40 °C**

Zakres wyświetlacza: **3999**

Zasilanie: **baterijne**

Zastosowanie: **elektryczne**